

нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов».

Если, к примеру, в расценке на электромонтажные работы предусмотрена пристрелка закладной детали строительно-монтажным пистолетом, а фактически было сделано перфоратором гнездо с последующим креплением закладной детали и заделкой гнезда, — это не означает, что заказчик должен исключить из расценки строительно-монтажный пистолет, дюбель и патрон, ничего в расценку не добавив, нет, если все перечисленные ресурсы заказчик исключает, то он должен добавить перфоратор, пробку для крепления закладной детали, а главное — он должен добавить значительное количество трудозатрат, потому как одно дело — сделать выстрел строительно-монтажным пистолетом и уйти и совсем другое дело — сделать гнездо перфоратором, очистить его от мусора и пыли, промыть, установить пробку и закладную деталь, все это заделать качественно, чтобы держалось вечно, — все это, конечно, потребует значительно больших трудозатрат.

Более того, если заказчик в описываемом примере ничего не корректирует «по факту», а в других случаях требует корректировки, то подрядчик сам должен потребовать корректировки стоимости работ по их фактическому выполнению, поскольку, если оплата по нормативам, — то везде по нормативам, но если оплата «по факту», — то везде по факту. При этом не следует относить к оплате «по факту» оплату работ выполненных по измененной проектной документации, где в связи с применениями проектных решений увеличились объемы работ. Здесь уже речь идет не об оплате «по факту», а об оплате дополнительных работ в связи с изменением проектных решений, а это совсем другое дело.

**Вопрос.** Какую расценку применять при установке автоматов в щиты отдельными элементами, т.к. укомплектованные щиты намного дешевле.

**Ответ.** Рассмотрим несколько вариантов определения цены, т.к. однозначного ответа нет, и быть не может.

1. Если Ваша организация покупает отдельно корпус щита и все комплектующие (автоматические выключатели в том числе) в этот щит, а потом все это собирает и коммутирует, то это называется производством электрощитовой продукции. Значит у Вашей организации есть лицензия на производство, она выдает сертификат и паспорт на изделие, ставит свой фирменный знак (название фирмы) на двери щита. В таком случае расчет цены выполняется по заводским калькуляциям, а не по строительным ценникам. А в смету включается цена щита и его монтаж.
2. Если выполняется замена автоматического выключателя на аналогичный, на винты или на ДИН-рейку, можно применить расценку 08-03-575-1 с расценкой по таблице 08-03-574. Эти же расценки можно применить при установке в существующем щите на свободной ДИН-рейке отдельного автоматического выключателя.
3. Во всех остальных случаях, по нашему мнению, следует применять расценки таблицы 08-03-526.